

## ViniCredit Bulbank

# Телефонът ePOS!

## Бързи и лесни стъпки за инсталиране на ePOS.

Иновативно решение за Вашия бизнес, с което превръщате своя телефон в удобен и сигурен ПОС терминал за безконтактни плащания навсякъде.



#### Инструкция за инсталиране и приемане на плащания чрез софтуерно терминално устройство ПОС (ePOS)

Мобилно приложение за Android

#### ПРЕДИ ДА СТАРТИРАТЕ ИНСТАЛАЦИЯТА

Не пропускайте тези четири лесни стъпки:



Дистанционна консултация с експерт



Онлайн подаване на искане за ПОС терминал



Одобрение и дигитално подписване на договор



Имплементиране на ПОС терминала

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО

Инсталиране на терминал ePOS I стр. 2

Приемане на плащания с безконтактни банкови карти Visa и Mastercard I стр. 3

Преглед на история на трансакциите | стр. 4

Анулиране на трансакции I стр. 5

Анализи I стр. 6

Настройки I стр. 6

Съобщения на ePOS I стр. 8

Приложение I стр. 9

#### ИНСТАЛИРАНЕ НА ТЕРМИНАЛ еРОЅ



Характеристики, които устройството следва да има, за да може да използва ePOS:

- Версия на Android 11 или по-висока;
- NFC функционалност;
- Google сертификация;
- Стабилна интернет връзка.

Изтеглете мобилното приложение **ePOS** от Google Play Store чрез QR кода.





Уверете се, че NFC технологията е активирана.



Как да включите вашата NFC:

- Влезте в Настройки > Още;
- Кликнете върху бутона за включване на NFC, за да я активирате.



Отворете приложението ePOS и следвайте описаните стъпки.



- След като приключи инсталацията, кликнете на иконата ePOS. Мобилното приложение ще поиска разрешение за достъп до Вашия IMEI – този номер се изисква за верификация на приложението и на вашите обаждания – имаме нужда от това разрешение, за да заглушаваме входящи повиквания, докато се извършва плащане.
- След успешна верификация ще видите екран за вход в приложението. Следва да въведете потребителско име и парола. Потребителското име е имейлът, който сте предоставили за регистрация на еРОS.
- 3. Мобилното приложение ще поиска разрешение за достъп до Вашите локация и телефон с цел подобрена сигурност на трансакциите.





#### Отворете приложението ePOS.

След успешен вход ще видите началния екран с главни функции:

- Продажби;
- Трансакции проверка на трансакции с възможност за анулиране на плащане и детайли по него;
- Анализи преглед на дневни, седмични и месечни анализи.
  Информация за общи продажби и анулирания;
- Екранни настройки включване/изключване на предефинирани суми;
- Настройки смяна на парола, език, терминал и други.

BGN	0.00	
BGN 5.00	BGN 10.00	BGN 15.00
1	2	3
4	5	6
7	8	9

>>

#### ПРИЕМАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ С БЕЗКОНТАКТНИ БАНКОВИ КАРТИ VISA И MASTERCARD



Плащанията на терминал ePOS се извършват само с безконтактни карти с бранд Visa и Mastercard. Максималният лимит за трансакции без ПИН код е до 100 лв. или свободният лимит за безконтактни плащания на клиента.

1

на продажбата или изберете от предварително дефинираните суми и натиснете бутона "потвърди".

Въведете сумата





Приближете физическата или дигитализирана карта към гърба на Вашия телефон.

 $\gg$ 





Също така ще имате опция да генерирате QR код за електронната бележка, който може да бъде прочетен от клиента през неговото/нейното мобилно устройство, ако то разполага с QR четец.

#### ПРЕГЛЕД НА ИСТОРИЯ НА ТРАНСАКЦИИТЕ



Натиснете бутона "Трансакции", за да видите историята на обработените чрез вашия ePOS трансакции.

Можете да селектирате по дата, вид и статус на трансакция, да прегледате детайлите по всяко плащане и да анулирате.



#### АНУЛИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ



В меню "Трансакции", натиснете върху плащането, което желаете да анулирате и изберете "Анулирай" от менюто.



На следващия екран ще трябва да потвърдите анулирането на трансакцията. След като анулирането е потвърдено, ще получите одобрение или отказ.

3 Независимо дали анулирането е отказано или одобрено, ще имате опция за генериране на електронна бележка чрез E-mail или да я отпечатате на принтер, свързан чрез Bluetooth и QR код.

2



#### АНАЛИЗИ



В меню "Анализи" за текущ ден или конкретен период можете да получите информация за обща сума на плащанията, извършените продажби и анулирания.



#### НАСТРОЙКИ





Екранни настройки:

За включване на опцията за предефинирани суми кликнете върху иконата в горния десен ъгъл.



Избор на бутона за активация



По подразбиране определените суми са 5, 10 и 15лв, които могат да бъдат променени спрямо Вашите предпочитания и нужди.



Предоставяне на информация за идентификатор на терминал (TID) и идентификатор на търговец (MID).

- Възможности за промяна на парола, език и превключване на терминал;
- Превключване на терминал опцията предоставя възможност за използване два и/или повече терминала с един потребител.

2		• •			
I	<	Промяна	на терми	инал	٦
I	Активе	н терминал			I
I		Име на тери 16РН0026	минал	>	I
l	Наличн	и терминали			I
I		Име на тер 228T2307	минал 2	>	I
		Име на тері 3400TR18	минал 3	>	I
I					I
I					I
I					I
I					I
					1
					1
	-				J

1. Избирате "Превклюване на терминал"; 2. Ще се визуализира ползвания към момента терминал, както и наличните между които можете да избирате за превключване; 3. За превключване кликвате върху този който желаете да използвате и избирате "потвърди".

-			
Jni	credit Bulbank		
TID			C54xxxxx
вал	YTA		
нас Фун	ОВА ЗОНА КЦИОНАЛНОСТ		
	Дай позволение за огр на прекъсванията в ри	сванията раничаване эжим "Не бе	зпокойте"
	Дай позволение за огр на прекъсванията в ри	сванията раничаване эжим "Не бе	зпокойте*
8	Дай позволение за огр на прекъсванията в ри Смени парола Променете езика	сванията раничаване ежим "Не бе	зпохойте"
a •	дай позволение за ог на прекъсванията в ри Смени парола Променете езики Изберете принте	сванията раничаване эжим "Не бе а	зпокойте" > > >
a • •	дая поекосение за от на прекъсванията в ри Смени парола Променете езика Изберете принте Помощ	сканията раничаване жим "Не бе р	snokožte"
8 0 0 1	дая поволение за от на прексованията в ри Смени парола Променете езики Изберете принте Помощ Превключване н терминал	а р	snoxoare"

18.03 🕶		<u>ا</u> نې . گ
<b>く</b> Активе	Превключване на терминал ен терминал	
	Име на терминал 16PH0026	>
Налич	ни терминали	
	Име на терминал 2 22BT2307	>
	Име на терминал 3 3400TR18	>



#### СЪОБЩЕНИЯ НА еРОЅ



код	СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА	ОПИСАНИЕ
03	Невалиден номер на търговеца (03)	Това може да означава проблем с
		конфигурацията на Вашия еРОЅ акаунт.
		Моля, свържете се с нас на следния
		имейл адрес: CallCentre@UniCreditGroup.Bg
		или на телефон: 15 212
04	Задържане на картата (04)	Картата е блокирана. Трансакцията не може да се
		извърши, и картодържателят следва да се свърже с
		банката издател на картата.
05	Отказано (05)	Трансакцията е отказана от издателя на картата.
		Клиентът следва да заплати с друга карта
		или по алтернативен начин
12	Невалидна трансакция (12)	Този код често се връща от издателя, когато
		трансакцията не се приема. Възможно е това
		да се случи, когато се прави опит за плащане с
		една карта, за една и съща сума в кратък
		период от време. Картодържателят следва да
		се свърже с банката издател.
33	Карта с изтекъл срок на валидност (33)	Тази грешка е налице, когато срокът на
		валидност на картата е изтекъл.
		Проверете дали картата е валидна и
		опитайте да извършите трансакцията отново.
55	Неправилен ПИН (55)	Тази грешка се визуализира при некоректно въведен
		ПИН код от страна на картодържателя.

## **UniCredit Bulban**k

#### Reversal/Refund

До/  УниКредит Бул    То:  UniCredit Bulba    Относно/  Reversal/Refur		Булбанк АД, Филиал /				
		ank AD, Branch:				
		fund за приети плащания с карти '	nd за приети плащания с карти VISA и MASTERCARD/			
Regarding: Reversal/Refu		nd for accepted payments with VISA and MASTERCARD cards:				
Референция/ Опис №/			Пата/П	ato.		
Reference: Inventory №:		:	Датальа	ale.		
Наиме	нование на клиента/					
Mercha	ant name:					
ЕИК/U	IC:	TID:				
(Полет	ата са задължителни	, попълват се от Клиента/ It is mar	ndatory the boxes to be fille	ed in by the Client)		
Прило	жено Ви изпращаме с	опис за Reversal/Refund за извърш	јени плащания с VISA и I	MASTERCARD/		
We are	sending you attached	list of Reversal/Refund for payment	ts made with VISA or MAS	TERCARD		
Обща	сума/Total amount:	/във валутата на терм	иинала/ in the currency of	the POS terminal device		
Nº	Дата на поръчка	Номер на карта (посочват	Оторизационен	Сума за		
	(дд/мм/гггг)	се последните 4 цифри)/	код/	възстановяване/		
	Order date	Number of the card	Authorization code	Amound to be		
	(dd/mm/yyyy)	(last 4 digits)		refunded		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

Упълномощено лице	Търговски сътрудник/
на клиента/ Authorized person:	Commercial support:
Подпис/ Signature:	Подпис/ Signature:
 Дата за предаване	в УниКредит Булбанк АД/
Date of submission t	o UniCredit Bulbank AD:



**Телефон** 0700 1 84 84



Интернет сайт unicreditbulbank.bg

